

Faro LED 15W Monofase Nero CRI92 CCT Bianco Variabile 38° Bridgelux LED



Scheda Tecnica

Potenza	15 W
Dimensioni	22.4 x 13 x Ø8 cm
Flusso Luminoso (Lumen)	2.000 lm
Angolo di Illuminazione	38°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Alluminio
Indice di Resa Cromatica	92
Grado di Protezione	IP20
Tipo di LED	COB Bridgelux
Dimmerabile	NO
Vita Media	40.000 h
Orientabile	Si
Certificati	CE & RoHS
Binario compatibile	Monofase
Driver	Finkmann
Colore Del Prodotto	Nero
Efficienza del chip led	133 lm/w

Dettagli prodotto

Faro LED da 15W per binario Monofase, con un corpo in alluminio nero e tante caratteristiche imbattibili: 15W LED di potenza: equivale a 140W alogeni CCT Bianco variabile: tonalità della luce selezionabile Bridgelux LED: massima qualità luminosa CRI92: colori realistici e nitidi No Flickering: luce stabile anti-sfarfallamento Utilizza il CHIP LED BRIDGELUX, di elevata qualità costruttiva, e un Driver Finkmann che garantisce prestazioni durature nel tempo. Ha un'efficienza luminosa di 133lm/W (flusso luminoso complessivo di 2.000 lumen), L'angolo di illuminazione è di 38°, pensato per essere versatile in tutte le installazioni e per mettere in risalto prodotti ed elementi d'arredo. L'elevato indice di resa cromatica (superiore a 92) permette di avere dei colori nitidi e reali. Ideale per negozi che espongono prodotti come capi di abbigliamento, calzature, mobili, dove il prodotto deve essere illuminato rispettando determinati standard. Inoltre, il CRI elevato e l'affidabilità del chip LED di Bridgelux garantiscono il comfort visivo necessario negli ambienti con illuminazione artificiale in cui si trascorrono molte ore. Grazie al sistema no-flickering, l'emissione luminosa è stabile e impedisce l'effetto sfarfallamento. Questa lampada è dotata di un piccolo interruttore posto sul retro, che permette di scegliere tra bianco caldo, naturale e freddo. Per poter cambiare colore tramite selettore è necessario spegnere il prodotto e aspettare 20 secondi dallo spegnimento e poi selezionare la tonalità di colore. E' la soluzione ideale per sostituire i vecchi fari a ioduri o fari alogeni, permettendo di risparmiare fino al 90% sul consumo dell'energia elettrica e di donare all'ambiente una qualità luminosa superiore. Questo faro da binario monofase è pensato per essere installato su qualsiasi binario monofase standard, tra cui il nostro binario, che puoi trovare qui: BINARIO MONOFASE BIANCO BINARIO MONOFASE NERO

Disponibile nella versione:

L02338P	Bianco Variabile CCT
---------	----------------------