

# Plafoniera LED Stagna 120cm 36W, 120lm/w, IK08, IP66, CCT, OSRAM driver



**120**  
lm/W



## Scheda Tecnica

Potenza	36 W
Lunghezza	120 cm
Dimensioni	1200x58x57 mm
Flusso Luminoso (Lumen)	4320 lm
Angolo di Illuminazione	120°
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Materiale	Polycarbonato
Grado di Protezione	IP66
Cover	Opaca
Tipo di LED	SMD 2835
Dimmerabile	NO
Accessori Inclusi	Kit Fissaggio
Certificati	CE & RoHS
Driver	Osram
Grado di protezione da impatti	IK08



## Dettagli prodotto

Plafoniera Stagna LED da 120cm da 36W e un'elevatissima efficienza luminosa di 120m/W e con 4.320lm. Questo prodotto è dotato di chip LED di elevata qualità, pensati per durare nel tempo. Bianco Variabile CCT (Bianco Caldo, Naturale e Freddo). Questa Plafoniera è dotata di un piccolo interruttore posizionato all'interno che permette di cambiare la tonalità della luce. In questo modo una singola lampada permette di avere i 3 tipi di bianco. Il corpo è realizzato in robusto policarbonato con grado di resistenza IK08, che lo rende resistente agli urti. Inoltre ha un grado di protezione all'acqua, alla polvere con un indice di resistenza IP66. Il driver OSRAM è un driver pensato per lavorare a lungo, robusto ed efficiente, pensato per quelle applicazioni che richiedono affidabilità nel tempo. La plafoniera è dotata di una speciale Copertura Satinata che migliora la diffusione della luce e ottimizza l'effetto antiabbagliamento, ideale per i luoghi di lavoro dove ci sono lunghe ore di esposizione alla luce artificiale. È ideale per sostituire le plafoniere convenzionali con tubi al neon. Il design e le caratteristiche della Plafoniera Stagna LED la rendono ottima per essere montata in vari ambienti come fabbriche, magazzini, parcheggi, gallerie, terrazze oltre a zone umide. La confezione include: - 1 Plafoniera 120 cm - Clips per il fissaggio a parete - Kit Fissaggio a sospensione La Plafoniera LED, può essere collegata in modo lineare tramite un connettore acquistabile al seguente link: [CONNETTORE LINEARE](#) Questo connettore permette di collegare consecutivamente due Plafoniere, mantenendole allineate tra loro. Possono essere utilizzati per collegare numerose plafoniere in continuità per poter illuminare ad esempio intere corsie con un unico punto di alimentazione. E' possibile acquistare separatamente anche i cavi da fissare al kit di sospensione al seguente link: [VAI AI CAVI DI SOSPENSIONE](#)

## Disponibile nella versione:

L02141P	Bianco Variabile CCT
---------	----------------------