

Lampada Emergenza LED da muro S.E



Scheda Tecnica

Dimensioni	Alt. 90 Larg. 230 Prof. 40 mm
Angolo di Illuminazione	180°
Grado di Protezione	IP40
Materiale	Policarbonato e Alluminio
Tipo di LED	SMD 3528
Dimmerabile	NO
Certificati	CE & RoHS
Tensione di Alimentazione	220-240 V
Vita Media	40.000 h
Durata della Batteria	180 Minuti
Funzione	S.E. (Solo Emergenza)
Batteria	3,6V 1Ah
Installazione	A muro

Dettagli prodotto

La lampada d'emergenza LED mod. Curvy S.A. con un copertura trasparente curva che la rende un prodotto di design moderno e minimale, si sposa al meglio con ogni tipo di arredamento. Questa lampada è predisposta per essere installata a muro. La lampada S. E. è una lampada "solo emergenza", quindi la lampada resta sempre spenta mentre la linea elettrica domestica è presente, nel caso di assenza rete (di blackout) la lampada si accende assicurando una luce di emergenza. Sulla lampada si possono applicare i vari adesivi che indicano il percorso o le uscite di emergenza o l'ingresso dei bagni. La batteria fornita è di 3,6V con 1Ah e assicura la durata di 3 ore di accensione in emergenza. L'ideale per una nuova installazione o per sostituire le vecchie lampade d'emergenza. Dotata di indicatore LED di funzionamento.

Disponibile nella versione:

FN00769	Bianco Freddo 6.000-6.500°K
---------	-----------------------------