

Faretto Carrabile 4 Direzioni MR16, IP67, INOX 316, 12/24V, Nero



Scheda Tecnica

Potenza	In base alla lampada MR16 installata
Dimensioni	106 x Ø104mm, Cassaforma da 86 Ø
Tensione di Alimentazione	12/24 Vdc
Materiale	Acciaio 316, Vetro e Cassaforma in policarbonato
Grado di Protezione	IP67
Base di Attacco	GU5.3/MR16
Certificati	CE & RoHS
Colore Del Prodotto	Nero
Installazione	Da incasso

Dettagli prodotto

Il faretto LED interrato 4 Direzioni con base MR16 è realizzato in acciaio inox 316 Nero e un vetro temperato spesso e resistente che lo rende calpestabile e carrabile. Per lampade a bassa tensione Ideale per prati inaffiati o vicino a fontane e piscine Doppio pressacavo per un'installazione semplicissima Fascio di luce a 4 direzioni, a 90°, non abbagliante Realizzato in acciaio INOX 316 Sopporta fino a 2000kg di peso Il corpo esterno (che va interrato) è realizzato in un materiale plastico molto robusto pensato per resistere agli agenti atmosferici e al terreno in cui viene incassato, garantendo una lunghissima durata nel tempo. I suoi 4 fasci di luce hanno un angolo di 90° che illumina in modo radente, senza abbagliare chi passeggia o guida nei paraggi. L'intero faretto ha un grado di protezione IP67 pensato per resistere all'acqua e alla polvere, ideale quindi per essere installato anche all'esterno. In particolare, grazie alla realizzazione in acciaio inox 316, è perfetto per le installazioni vicino a fontane e piscine, in cui è necessaria un'elevata resistenza alla corrosione e una lampada a bassa tensione per una maggiore sicurezza. Al suo interno si può montare un faretto LED MR16, disponibili sul nostro sito di varie potenze e colori. In questo modo si ha la possibilità di sostituire in qualsiasi momento e con la massima semplicità i faretti spot montati all'interno, rendendo questo faretto interrato sempre riutilizzabile. Grazie al suo design e al suo corpo robusto è ideale per illuminare viali, giardini, colonne, l'ingresso di negozi e abitazioni, assicurando un effetto fantastico scenico e luminoso ed un immediato risparmio risparmio in bolletta. Questo faretto è dotato di doppio pressacavo nella parte sottostante, in modo da poter creare il collegamento per il faretto successivo direttamente all'interno del corpo del faretto (collegamento entra-esci). Non necessita, quindi, di scatola di giunzione esterna. Utilizza un faretto spot MR16 non incluso nella confezione. SCEGLI IL FARETTO MR16

Disponibile nella versione:

L2276CR4BP	Nero
------------	------